

Scheda prodotto

## POWERinvert 300W



### Alimentazione elettrica in movimento

Fornisce alimentazione a 230V nel veicolo, perfetta per chi ama viaggiare



### Funzionamento silenzioso

Include una ventola a bassa rumorosità per ridurre al minimo il rumore durante l'uso



### Facile da usare

È sufficiente collegarsi alla presa 12 V del veicolo



### Ricarica i dispositivi mobili

Include porta USB per la ricarica dei dispositivi mobili



### Inverter compatto da 300W ideale per chi viaggia

L'inverter a onda sinusoidale modificata OSRAM POWERinvert 12V DC 300W è una soluzione compatta per convertire l'alimentazione da 12V DC a 230V AC, fornendo l'alimentazione di rete direttamente dall'auto. Perfetto per viaggi di lavoro, viaggi in auto e vacanze, questo inverter supporta dispositivi fino a 300W, come i computer portatili. È dotato di una presa USB ad alta potenza da 2,1 A, ideale per ricaricare smartphone e tablet. Facile da usare, basta collegarlo alla presa 12 V CC del veicolo. Il suo design compatto e leggero garantisce una comoda conservazione e portabilità.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

USB sockets 2.1A	Yes
------------------	-----

#### Dati elettrici

Gamma di tensione	10-15.5 V
Continuous Power Rating (up to 12 hours)	300 W
Output voltage	230v ac +/- 10%
Peak Power Rating (up to 200ms)	600 W

#### Physical Attributes & Dimensions



Lunghezza	180.0 mm
Larghezza	121.0 mm
Altezza	54 mm

#### Dimensioni e peso

Input Cable Gauge / Length	980.0 mm
----------------------------	----------

#### Durata

Garanzia	2 anni
----------	--------

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Efficient at 75% load	89 %
Low Battery Alarm	Yes
Outpur Waveform	Modified sine wave

#### Programmable features

Thermal Protection	Si
--------------------	----


## Scheda prodotto

### Informazioni ambientali e normative


Informazioni ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1907/2006 dell'Unione Europea (REACH)	
Elenco candidati Sostanza 1	Lead
N. CAS della sostanza 1	7439-92-1
Istruzioni per un utilizzo sicuro	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.
Numero di dichiarazione nel database SCIP	4a1b826f-2d4a-4f3a-bae3-4a496e6c3dc2

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172406598	Modified Sine Wave Inverter 12V DC 300W	Astuccio 1	202 mm x 90 mm x 130 mm	2.36 dm <sup>3</sup>	768.00 g
4062172406604	Modified Sine Wave Inverter 12V DC 300W	Cartone di spedizione 6	310 mm x 290 mm x 227 mm	20.41 dm <sup>3</sup>	4988.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Download dati

File
 User instruction POWERinvert 150 W / 300 W / 500 W

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

# OSRAM