

Scheda prodotto

POWERinvert 150W



Alimentazione elettrica in movimento

Fornisce alimentazione a 230V nel veicolo, perfetta per chi ama viaggiare



Funzionamento silenzioso

Include una ventola a bassa rumorosità per ridurre al minimo il rumore durante l'uso



Facile da usare

È sufficiente collegarsi alla presa 12 V del veicolo



Ricarica i dispositivi mobili

Include porta USB per la ricarica dei dispositivi mobili



Inverter compatto da 150W ideale per chi viaggia

L'inverter OSRAM POWERinvert a onda sinusoidale modificata 12V DC 150W è una soluzione compatta per convertire l'alimentazione da 12V DC a 230V AC, fornendo l'alimentazione di rete direttamente dall'auto. Perfetto per viaggi di lavoro, viaggi in auto e vacanze, questo inverter supporta dispositivi fino a 150W, come fotocamere digitali e computer portatili. È dotato di una presa USB ad alta potenza da 2,1 A, ideale per ricaricare smartphone e tablet. Facile da usare, basta collegarlo alla presa 12 V CC del veicolo. Il suo design compatto e leggero garantisce una comoda conservazione e portabilità.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

USB sockets 2.1A	Yes
------------------	-----

Dati elettrici

Gamma di tensione	10-15.5 V
Continuous Power Rating (up to 12 hours)	150 W
Output voltage	230v ac +/- 10%
Peak Power Rating (up to 200ms)	300 W

Physical Attributes & Dimensions



Lunghezza	139.0 mm
Larghezza	103.0 mm
Altezza	52.0 mm

Dimensioni e peso

Input Cable Gauge / Length	980.0 mm
----------------------------	----------

Durata

Garanzia	2 anni
----------	--------

Dati di prodotto aggiuntivi

Efficient at 75% load	89 %
Low Battery Alarm	Yes
Outpur Waveform	Modified sine wave

Programmable features

Thermal Protection	Si
--------------------	----


Scheda prodotto

Informazioni ambientali e normative


Informazioni ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1907/2006 dell'Unione Europea (REACH)	
Elenco candidati Sostanza 1	Lead
N. CAS della sostanza 1	7439-92-1
Istruzioni per un utilizzo sicuro	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.
Numero di dichiarazione nel database SCIP	2bef2d91-7632-42e2-afd7-3c4d4605c365

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172406574	Modified Sine Wave Inverter 12V DC 150W	Astuccio 1	175 mm x 90 mm x 115 mm	1.81 dm ³	491.00 g
4062172406581	Modified Sine Wave Inverter 12V DC 150W	Cartone di spedizione 6	297 mm x 275 mm x 200 mm	16.34 dm ³	3311.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File
 User instruction POWERinvert 150 W / 300 W / 500 W

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM