

Scheda prodotto

POWERinvert 500W




Alimentazione elettrica in movimento

Fornisce alimentazione a 230V nel veicolo, perfetta per chi ama viaggiare



Funzionamento silenzioso

Include una ventola a bassa rumorosità per ridurre al minimo il rumore durante l'uso



Facile da usare

È sufficiente collegarsi alla batteria del veicolo utilizzando i morsetti



Ricarica i dispositivi mobili

Include porta USB per la ricarica dei dispositivi mobili



Inverter compatto da 500W ideale per chi viaggia

L'inverter a onda sinusoidale modificata OSRAM POWERinvert 12V DC 500W è una soluzione compatta per convertire l'alimentazione da 12V DC a 230V AC, fornendo l'alimentazione di rete direttamente dall'auto. Perfetto per viaggi di lavoro, viaggi in auto e vacanze, questo inverter supporta dispositivi fino a 500W, come frigoriferi, trapani e computer. È dotato di una presa USB ad alta potenza da 2,1 A, ideale per ricaricare smartphone e tablet. Facile da usare, basta collegarlo alla batteria con i morsetti in dotazione. Il suo design compatto e leggero garantisce una comoda conservazione e portabilità.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

USB sockets 2.1A	Yes
------------------	-----

Dati elettrici

Gamma di tensione	10-15.5 V
Continuous Power Rating (up to 12 hours)	500 W
Output voltage	230v ac +/- 10%
Peak Power Rating (up to 200ms)	1000 W

Physical Attributes & Dimensions



Lunghezza	214.0 mm
Larghezza	132.0 mm
Altezza	57.0 mm

Dimensioni e peso

Input Cable Gauge / Length	980.0 mm (cigarette plug) / 950.0 mm (crocodile clips)
----------------------------	--

Durata

Garanzia	2 anni
----------	--------

Dati di prodotto aggiuntivi

Efficient at 75% load	89 %
Low Battery Alarm	Yes
Outpur Waveform	Modified sine wave

Programmable features

Thermal Protection	Si
--------------------	----


Scheda prodotto

Informazioni ambientali e normative


Informazioni ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1907/2006 dell'Unione Europea (REACH)	
Elenco candidati Sostanza 1	Lead
N. CAS della sostanza 1	7439-92-1
Istruzioni per un utilizzo sicuro	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.
Numero di dichiarazione nel database SCIP	9d3e5609-1e83-43a1-8a0b-93781e4c1c90

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172406611	Modified Sine Wave Inverter 12V DC 500W	Astuccio 1	233 mm x 95 mm x 140 mm	3.10 dm ³	1057.00 g
4062172406628	Modified Sine Wave Inverter 12V DC 500W	Cartone di spedizione 6	330 mm x 297 mm x 258 mm	25.29 dm ³	6787.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File
 User instruction POWERinvert 150 W / 300 W / 500 W

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM